

Faronics Insight

COMPREHENSIVE Lab Control

Teacher Quickstart Guide

网址: www.faronics.com

电子邮件: sales@faronics.com

电话: 800-943-6422 或 604-637-3333

传真: 800-943-6488 或 604-637-8188

工作时间: 星期一至星期五上午 7:00 至下午 5:00 (太平洋时间)

Faronics Corporation. 保留所有权利。Faronics、Deep Freeze、Deep Freeze Mac、Deep Freeze Cloud、Faronics Core、Faronics Anti-Virus、Anti-Executable、Faronics Device Filter、Faronics Power Save、Faronics Insight、Faronics System Profiler 和 WINSelect 是 Faronics Corporation 的商标和 / 或注册商标。所有其他公司名称和产品名称均为其各自所有者的商标。

简介

以下指南旨在为刚开始使用 Insight 控制台的教师提供快速参考。有关设置和配置 Insight 的信息，请参阅《Insight 用户指南》。

使用 Insight

使用教师计算机

在教师计算机上，任务栏中有一个小的 Insight 图标。任务栏位于计算机屏幕的右下角。

双击此图标会打开 Insight 控制台。右键单击此图标会打开 Insight 菜单。请使用此菜单来控制 Insight 的关键功能。

用户界面提示

教师每天用到的大多数功能都可以从 Insight 任务栏菜单访问。一些更高级的功能需要从 Insight 控制台访问。所有重要功能被分成五组，列在以下五个菜单项中：“演示”、“监控”、“限制”、“管理”和“查看”。

下面列出了有关使用 Insight 控制台的一些提示：

Insight 工具栏按钮

要在 Insight 中使用一项功能，请选择一名或多名学生，然后单击对应于所需功能的 Insight 工具栏按钮。该按钮将压下，按钮颜色将变亮。要停止使用该功能，请再次单击按钮。某些 Insight 工具栏按钮的右侧有一个小箭头。单击箭头可访问该功能的附加选项。

激活 Web 和应用程序限制

必须先配置 Web 和应用程序限制，才能激活它们。在“选项”菜单中配置这些功能，然后通过菜单或工具栏即可将其打开。

右键单击

在 Insight 控制台中，在详细视图或缩略图视图中右键单击学生计算机，可访问一些高级功能。

暗示选择全部

如果没有选择学生，当激活“关闭屏幕”或“显示教师”等关键功能时，则暗示选择了全部。如果没有选择学生，而且教师单击了关闭屏幕工具栏按钮，则所有学生屏幕都会被关闭。

刷新屏幕

按下 F5 键或依次单击菜单项“查看”、“刷新”，系统将会开始寻找学生计算机并刷新控制台列表。

排序

默认情况下，详细视图按“登录名”栏的字母顺序排序。单击其他任何栏标题，列表将按所选栏的字母顺序重新排序。

Insight 任务栏菜单

右键单击任务栏中的 Insight 图标，会调出包含大多数教师每天最常使用功能的菜单。

使用 Insight 工具栏

以下是对 Insight 教师控制台工具栏图标介绍：

显示教师屏幕




教师的屏幕可以显示给同一个教师频道上的所有学生。

可以选择全屏幕或窗口显示模式。在全屏幕模式下，教师的屏幕会占据学生的整个屏幕，并停用所有学生的鼠标和键盘。

在窗口模式下，教师的屏幕会作为一个窗口显示在学生的机器上。学生可以调整窗口大小，跟随教师学习。

此命令也存在于“演示”菜单中。


显示学生屏幕



要将一个学生的屏幕显示给其他学生，请选择该学生，然后单击“显示学生”按钮。当此按钮启用时，所选学生可以控制自己的机器，其屏幕将显示给班上的其他学生。

此命令也存在于“演示”菜单中。

查看全体学生



可同时查看多达 256 台学生机器。每个学生的屏幕将以缩略图出现在 Insight 控制台中。

此命令也存在于“查看”菜单中。

远程控制



控制指定的学生工作站。以远程方式在指定学生的计算机上使用鼠标和键盘。当只显示一个工作站时，教师所执行的操作将完全相同地出现在每个指定的工作站上。使用 Insight，教师可以在登录提示时控制计算机。远程控制期间，要将 Ctrl-Alt-Del 命令发送到一台计算机，请依次单击“监控”、“发送 Ctrl-Alt-Del”菜单项。

此命令也存在于“监控”菜单中。

发送消息



向任何或全体学生发送消息。这通常是让精神不集中的学生重新集中注意力学习的一种有效方式。

此命令也存在于“监控”菜单中。

关闭屏幕



关闭教师频道上的所有学生屏幕，并停用所有学生键盘和鼠标设备。单击“教师”选项卡中的“选项”按钮，可以更改关闭学生屏幕时出现在学生屏幕上的文本。

此命令也存在于“限制”菜单中。

评估模式



使教师可以将学生置于安全的锁定模式下，以便使用新的“评估模式”功能让学生接受考核。

测试



教师可以创建最多包含 100 个问题的测试。问题可以是判断题或选择题。教师可以添加 .jpg、.png、.gif 和 .bmp 格式的图形。要访问测试生成器，请单击“演示”>“创建测试”，或者单击工具栏中的测试图标上的下拉式菜单。

投票



从 Insight 控制台询问是非题和选择题，然后实时查看有多少学生作出了响应以及他们的响应内容。

此命令也存在于“演示”菜单中。

网络篡改



通过 SSID 限制以及网络篡改功能防止无线网络被篡改，以确保学生仅连接到学校所要求的可用无线网络。

限制上网



临时停用全体或指定学生对 Internet 的访问。选择“阻止所有 Web 浏览”会阻止学生通过任何浏览器访问任何网站。此选项也会临时停用电子邮件客户端和流行的即时通讯软件。

选取“允许或阻止以下网站”，教师可以指定学生被允许访问或禁止访问的网站列表。此功能仅支持 Internet Explorer 浏览器，对其他浏览器不起作用。

此选项必须在“选项”对话框中配置，然后单击“限制上网”按钮或“限制”菜单项可将其打开。当 Internet 被停用时，教师计算机和学生计算机上均会出现一个图标，指示网络被停用。

请配置学生是否应看到网络受限的警告。警告是弹出式对话框。

此命令也存在于“限制”菜单中。

限制应用程序



临时停用全体或指定学生对特定软件应用程序的访问。这必须在“选项”对话框中配置，然后单击“限制应用程序”按钮或“限制”菜单可将其打开。教师可以保存并载入被允许或被阻止的应用程序列表。

此命令也存在于“限制”菜单中。

限制打印



限制访问连接到学生工作站的任何打印机。选择此工具栏命令，学生机器的任务栏中会出现被停用的打印机图标，教师控制台中的状态栏也会出现相同的图标。

此命令也存在于“监控”菜单中。

电源选项



从控制台，将指定学生的机器关机、注销登录或重新启动。也可以用远程方式使用局域网唤醒技术启动计算机。

此命令也存在于“管理”菜单中。

班级列表



对于有“一对一”工具的 Insight 教师控制台，您会发现它的“选项”工具栏按钮被替换成了“班级列表”工具栏按钮。当出现这种情况时，可以通过打开“管理”菜单并选择“选项”来访问“选项”菜单。如果安装了“一对一”功能，“班级列表”工具栏按钮允许教师将保存的学生列表与当前 Insight 课堂中被监控的学生进行比较。

可以打开此保存的列表，以识别离开或加入 Insight 课堂的学生。

可以从保存的列表中移除缺席的学生（在保存的列表中但未出现在当前 Insight 课堂的学生）。

也可以将新学生（出现在当前 Insight 课堂但不在保存的列表中的学生）添加到保存的列表。

协同浏览和运行程序



教师可以开启浏览器并前往网站，相同的网站就会在学生计算机上显示。要激活协同浏览功能，请单击“演示”>“协同浏览 Internet”。在教师控制台上开启浏览器，然后前往网站。学生计算机上会自动开启浏览器，显示相同的网站。

请使用此功能在学生计算机上运行应用程序或浏览网站。对于导航到特定网址或启动特定应用程序有困难的年轻学生而言，此功能相当有用。

此命令也存在于“演示”菜单中。

学生屏幕快照



单击“快照”按钮，将学生的屏幕保存为标准图形文件（.bmp）。

此命令也存在于“监控”菜单中。